TP N°1: INTRODUCTION AU SYSTEME 2800 BUSINESS IP

1/ Connexion au système 2800 business

Le système se programme avec l'interface internet explorer : l'adresse de connexion au 2800 business est 192.168.0.100

Le PC qui est mis à votre disposition pour réaliser ce TP est actuellement configuré pour le réseau de notre atelier ainsi qu'un accès Internet.

Il est résulte les réglages suivants :

Adresse IP: 192.168.224.93 Masque de sous-réseau ; 255.255.252.000

Passerelle par défaut :


Serveur DNS préféré:

Pour se connecter, il faut d'abord rentrer une adresse IP fixe dans le PC compatible avec celle de l'autocommutateur TIPTEL 2800 business.


Pour cela:

Sur le PC appuyer sur :

Menu démarrer Paramètres Connexions réseaux Connexion au réseau local




La liaison est déjà connectée



Appuyer sur propriété:


Rechercher le menu Protocole (TCP/IP)



Appuyer sur propriété et entrer une adresse de même classe :

Exemple: Adresse IP 192.168.0.120

Masque: 255.255.25.0



Faire OK

<u>Vous devez ensuite désactiver le proxy (qui nous permet actuellement de pouvoir nous connecter à internet)</u>

Pour cela


dans la rubrique « Panneau de configuration »

« Options Internet »

« Connexions »

Onglet « Paramètres réseau »


Décocher la case « Serveur Proxy ».



2/ Connexion au 2800 Business:


Lancer internet explorer

Et entrer l'adresse de connexion 192.168.0.100



Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : 1000

Arrivée à la page générale.




2- Programmation du poste 65 IP principal

<u>Programmation du numéro du poste</u>:

Cliquer sur « paramètres des postes/numéro des poste » Le premier poste IP dénomination « ether » en numéro 30


Règle de base, c'est un logiciel On Line chaque page modifiée sera validée par la touche « sauvegarder »

Exemple:




<u>Programmation du nom du poste</u>:

Cliquer sur « paramètres des postes/nom des poste » Entrer le nom STANDARD au poste 30 (majuscule)




Cliquer sur « paramètres des postes/paramètres des poste » Cliquer sur STANDARD

Rentrer code secret: 1234



A programmer, si besoin

Cliquer sur « paramètres des postes/adresse poste IP » Pour le poste 30 standard entrer l'adresse 192.168.0.200



3- Installation du poste 65 IP

Connecter le câble muni de RJ 45 non croisé sur la borne LAN du 65IP. Brancher l'alimentation du poste

La connexion réseau sur pc revient

Procedure de programmation du poste IP :

Appuyer sur la touche menu du poste

Local ip params

Suite jusqu'à change ip adresse 192.168.0.200 Change subnet mask 255.255.255.000

Retour

suite

Seveur params

Change adress

192,168,0,100

Retour

Suite

Cryptage DESACTIVE

Retour

Suite

Registration info

Extension name

Entrer STANDARD

Extension PIN

Entrer 1234

Retour

Suite jusqu'à restart phone pour qu'il se reconnecte. Sur le poste IP, apparaissent des étoiles et l'indication du poste 30

Pour vérifier que votre installation fonctionne, décrocher et vous devez avoir la tonalité

Si mauvaise manipulation débrancher puis rebrancher le poste

4- Installation et programmation des 3 postes simples


Câbler les trois postes analogiques sur les prises que votre enseignant vous indiquera.

Pour savoir si cela fonctionne décrocher les postes, vous devez avoir une tonalité.

Entrer les noms des trois postes :

Noms des postes/Analogiques

15 : PAUL, 16 : JEAN, 17 : CHARLES




Faire des tests d'appel entre poste par le numéro interne

Programmer des touches directes sur le postes 65IP

Cliquer sur « paramètres des postes » Sélectionner le poste STANDARD

Touche de fonction.




Rentrer à la place des lignes 01, 02, 03 les postes PAUL, JEAN, CHARLES

Faire des tests de sonnerie à partir du poste 65IP sur les touches directes ainsi programmées.


5 - Faire une sauvegarde de la configuration.

Faire une sauvegarde des programmations réalisées. Sur page principale, cliquer sur « sauvegarder »



Cliquer sur enregistrer.

Choisir votre dossier et entrer un nom de fichier puis enregistrer



Pour recharger la configuration faire la même manipulation avec la touche « Charger »